

Potenza

POTENZA NOMINALE MASSIMA	110 KVA
POTENZA NOMINALE MASSIMA	88 KW
POTENZA SERVIZIO CONTINUO	100 KVA
POTENZA SERVIZIO CONTINUO	80 KW

Erogazione

FREQUENZA	50 Hz
TENSIONE	400/230 V
FATTORE DI POTENZA	0,8 COS φ
FASI	3

Motore

MARCA MOTORE	PERKINS
CARBURANTE	DIESEL
LIVELLO EMISSINI GAS DI SCARICO	STAGE IIIA

Autonomia

AUTONOMIA AL 75% DEL CARICO	17,83 h
CONSUMO CARBURANTE AL 75% DEL CARICO	19,63 l/h

Rumore

PRESSIONE ACUSTICA A 7 MT	68 dB(A)
---------------------------	----------

Dimensioni e peso

LUNGHEZZA	2.757 mm
LARGHEZZA	1.120 mm
ALTEZZA	1.852 mm
PESO (A SECCO)	1.335 kg
CAPACITÀ SERBATOIO	350 l

Distribuzione elettrica pannello MCP

KIT PRESE DI SERVIZIO	STANDARD
PANNELLO PRESE POSIZIONATO SUL LATO FRONTALE, SEPARATO DAI QUADRI ELETTRICI	
COLLEGAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE FACILE E VELOCE	
KIT PRESE DA DEFINIRE	

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



MOTOGENERATORE 100 KW PRAMAC GPW 100 P



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.