

E70 MOTOGENERATORE 5 KW H5000X AVR

Potenza

POTENZA NOMINALE MASSIMA	4,5 KVA
POTENZA NOMINALE MASSIMA	3,6 kW

Erogazione

FREQUENZA	50 Hz
TENSIONE	230 V
FATTORE DI POTENZA	0,8 COS ϕ
FASI	1

Motore

MOTORE	Honda GX270
CARBURANTE	Benzina
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Aria
AVVIAMENTO	a strappo

Autonomia

AUTONOMIA AL 75% DEL CARICO	9 h
CONSUMO CARBURANTE AL 75% DEL CARICO	1,5 lt/h

Dimensioni e peso

LUNGHEZZA	780 mm
LARGHEZZA	520 mm
ALTEZZA	620 mm
PESO (A SECCO)	62 kg
CAPACITÀ SERBATOIO	9 lt

Distribuzione elettrica pannello MCP

KIT PRESE DI SERVIZIO:

2P+T CEE 230V 16A IP44	1
230V 16A SCHUKO IP54	1
PROTEZIONE TERMICA	1

Dotato di dispositivo AVR - in grado di stabilizzare la tensione di uscita



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.